
TOSHIBA

東芝インターホン取扱説明書

70局用親機 BTC1001N BTC1101N(呼出先表示付)

このたびは東芝インターホンをお買いあげいただきましてまことにありがとうございました。お求めのインターホンを正しく使っていただくため、この取扱説明書をよくお読みください。お読みになったあとは、必ず保存してください。

名部のなまえ



仕様

- ・通話網の方式 相互式
- ・通 話 方 式 同時通話式、ハンドフリー通話可能
- ・電 源 DC 24 V (HJP 240 I 使用)

動作電圧 DC 15~24 V

•消 費 電 流 待受時 25mA

通話時 80mA(BTC 1001N)

120mA(BTC | 101N)

・呼 出 方 式 呼 出 音:電子トレモロ音(ポロボロ・・・)

音声呼出:直接「音声」による呼出

- •選 局 数 70
- ・通話路数

·配 線 数 電源 ······ 2線

3

通話 ····· 2×(必要通話路数:最大3)線 ··· 最大6線

全局一斉放送 ・・・・・・ 2線

グループ一斉放送 ・・・ 2線:グループ内で配線

• 設 置 設置形式 壁掛·卓上兼用形

設置場所 屋内専用

使用周囲温度 -10℃~50℃

•重 量 570 g (BTC | 00 | N)

600 g (BTC | | 10 | N)

・外観色調 材質 ホワイト及びワームブラウン、ABS樹脂


・付 属 品 壁掛金具・・・ I、ねじ M4×25×2、木ねじ 3.8×16×2

局番設定用 8 連ピン× 2 コネクター(I2P) ····· I

ご注意とお願い

- ●送受器を耳に当てているときは、フックボタンを押さないでください。押しているときに呼出を受けると呼出音などで耳を傷めることがあります。
- ●機器の汚れは、やわらかい布に中性洗剤を含ませておふきください。シンナーやベンジンなどを使用しますと機器を傷めます。
- 機器の分解や改造はおやめください。故障の原因となります。


外形寸法図




使いかた

■呼び出す場合

- ●送受器を取り、相手先の局番(2けた)を選局してください。
- ●相手側で鳴っている呼出音(ポロポロ・・・)が小さく聞こえ、 呼んでいることがわかります。
- ●相手機のマイクスイッチが「ON」の場合、呼出音が鳴った あと、直接「音声」でも呼び出してきます。
- ●相手が応答したら、通話してください。




- ●選局して相手が通話中の場合も話中音が聞こえます。
- ●送受器を取ったまま、または選局を中断して約18秒しま すと話中音が聞こえますので、一旦送受器を掛けて再度 選局してください。



■呼ばれたら

- ●呼出音が鳴りましたら、送受器を取るだけで通話できます。 (BTC | IO | Nでは呼んできた局番が表示されます。)
- ●マイクスイッチをON(押し込む)にしますと、送受器を取らずに通話できます。・・・(ハンドフリー通話といいます。)
- ●あらかじめマイクスイッチをONにしておきますと、呼出音が I 回鳴った後、すぐにハンドフリー通話ができます。
- ●ハンドフリー通話中に一旦送受器を取りますと、送受器による通話状態に戻ってしまいますので、送受器を掛けますと通話は切れてしまいます。



■グループ一斉放送(グループページング)をする場合(グループ単位で一斉に呼び出すことができます。)

■一斉放送のしかた

- ●送受器を取り、相手グループ番号(2けた)を選局し、「ピッ」という確認音が聞こえたら、ボタン Gp を押しながら、直接「音声」で呼び出し、手を離して応答をお待ちください。
- 同時に 3 グループまで呼び出すことができます。 「相手番号選局」「確認」をくり返し、 「G p ボタンを押し ながら、直接音声で呼び出してください。
- ●グループ一斉放送は通話中の受話器にも小さく聞こえます。

(例) O2グループ(局番20~29)に一斉放送する場合



(例)OI, O4, O7グループに同時一斉放送する場合



■応答のしかた


- ●呼出しがありましたら、送受器を取り G p ボタンを | 回押しますと通話できます。同時に 5 人程度まで応答できますので会議通話もできます。
- ●送受器を取ったとき、話中音(ピーピー)が聞こえることが、 ありますが、 $\boxed{\text{G p}}$ ボタンを $\boxed{\text{回押しますと通話できます}}$

■全局一斉放送をする場合

- ●送受器を取り、 A c ボタンを押しますと一斉放送予告音 (ポーン)が全局に鳴りますので、そのままボタンを押しながら直接「音声」で一斉放送してください。
- ●一斉放送は通話中の受話器にも小さく聞こえます。
- 一斉放送には応答できません。

■市販のアンプを使用して拡声スピーカで一斉放送する場合

- ●送受器を取り、 A c ボタンを押しますと一斉放送予告音 (ポーン)がスピーカから鳴りますので、そのままボタンを押しながら、直接「音声」で一斉放送してください。
- ●音声はアンプに入力され、拡声スピーカより一斉放送ができます。



■不在転送の場合(自分の席を離れる場合、行先の局に呼出を転送することができます。)

- ●送受器を取り 8 ボタンを押した後、行先(転送先)の局番 (2けた)を押してください。
- ●転送がセットされますと、確認音「ピッピッピッ・・・・」が聞
- こえますので、送受器を掛けてください。
- 転送を解除する場合は、送受器を取り再度掛けるだけです。

■その他の使いかた(詳細は各アダプターの取扱説明書をお読みください。)

■玄関との通話

●ドアホンアダプター(BTC1051)を使用しますと、ドアホン子機を接続でき、玄関との通話ができます。ドアホン子機は最大2台(アダプター2台必要)接続できます。呼出音は「ピンポン」と「ポロポロ」です。呼出音により、あらかじめセットされたドアホンアダプターの局番を選局して通話します。局番は任意に指定できます。


設置のしかた

■設置上のご注意

このインターホンは屋内専用で、-10℃~+50℃の範囲で使用するように設計してつくられています。次の場所には設置しないでください。


- ●直射日光のあたるところ、暖房器具の真上、一10℃以下の製氷倉庫。
- 浴室など特に湿度の高いところ。
- ●水や薬品、有害ガスのかかりやすいところ。

■壁掛形で使用するとき



- ●壁掛金具を付属ねじで固定し、配線コネクターを本体に確実 に差し込んでから、本体を金具に掛けてください。
- ◆付属ねじは、スイッチボックス用(M4×25・・・・2本)、木ねじ(3.8×16・・・・2本)があります。
- ●柱や壁などに直に取り付ける場合、配線コードは上下どちらからでも取り出せます。いずれの場合でもコード押えを通してください。

■卓上形で使用するとき



- ●卓上形で使用する場合、別売の端子箱(コネクタコード付 (BTC 1071)を使用しますときれいに仕上ります。
- ●配線コードはコード押えを通してください。

接続のしかた

1. 接続のしかたにより次の機能があります。

①通話だけの場合

②一斉放送する場合

2. 接続時のご注意

- ①配線の接続は、圧着端子等を使用して、確実に、誤配線のないように接続してください。
- ②コネクターを抜くときは、線材を引っぱらずにコネクターをつまんで抜いてください。
- ③雑音や誤動作防止のため、インターホン以外の制御線や電灯線とは離して配線してください。
- ④ ラジオやテレビの放送局、アンテナ周辺で、電波の影響により使用できない場合は別売のノイズフィルター(BTC 1072)をご使用ください。

3. 配線材料と通達距離

線種	公称断面積(mm²)		0.3	0.5	0.75
	より線(本/mm)		12/0.18	20/0.18	30/0.18
	単芯線(mm)		0.65	0.8	1.0
通達距離 (m)		インターホン間	2000	2000	2000
		インターホン~電源間	300	500	750


電源装置は、インターホン10台につき | 台必要ですが、左の表 (インターホン 電源間)の距離を越える場合は電源装置の設置 位置や、設置台数にご注意ください。

4. 局番の設定方法


- ①各インターホンの局番(10~79)を同一番号がないように設定してください。局番は付属の局番表に記入してご使用ください。
- ②付属品の局番設定ピンは、8連ピンが2本入っていますので、1個ずつ折り曲げて切り離してください。
- ⑤不要の局番設定ピンは、局番変更の時必要になりますので 保存してください。
- ⑥電源投入後に番号を変更する場合は、変更後に必ずリセットボタンを押してください。

- ③インターホン裏側にある局番設定ピンソケットの左側に10 の位、右側に1の位のピン番号を選んで、はめ込んでください。
- ④ I の位が 0 の場合は、ピンを入れる必要はありません。






上部の数字が設定ピン番号になります。



接続例1(3通話路の場合) 配線数8線・・・・・2線(電源)+6線(通話)

- ●電源装置(HJP2401)はインターホンIO台につき1台必要です。
- ●局番は10~79まで自由に設定できます。



接続例2(2通話路の場合)

配線数 6 線 • • • • • 2 線(電源) + 4 線(通話)


●⑤(橙)と⑦(黄)を短絡して接続してください。

1 (1) 1電源ライン 2 (2) (3) (3) (3) (4) 4 (5) (5) 6 **6**) 1 1 8 8

接続例3(1通話路の場合)

配線数 4 線 • • • • • 2 線(電源) + 2 線(通話)

●③(赤)と⑤(橙)と⑦(黄)を短絡して接続してください。




接続例 4(グループー斉放送、全局一斉放送の場合)

- ●一斉放送アダプター(BTC 1081)は各グループ毎(インターホン10台まで)に1台必要です。
- ●電源ライン①、②、通話ライン③~⑧については接続例↓~3を参照してください。
- ①グループ一斉放送だけの場合


グループ内において(青) と() 青 / 白) の配線が必要です。() () の配線は不要です。グループー斉放送の必要がないグループは() の配線は不要です。

- ②全局一斉放送の場合(全局一斉放送の接続をしますとグループ一斉放送もできます。)
 - ●すべてのインターホン、一斉放送アダプター間の⑨、⑩、および各グループ内で ⑪、⑫の配線が必要です。
 - ◆全局一斉放送を受けたくないところは①、②の配線は不要です。
- ③グループ一斉放送及び全局一斉放送の必要がないグループの配線は一斉放送アダプターが必要ありません。また⑨、⑩、⑪、 ②の配線も不要です。



接続例 5 (市販放送用アンプを通じて一斉放送する場合)

- ●一斉放送アダプター(Ⅰ台)をインターホンと接続してください。配線は4本(①、②、⑨、⑩)です。
- ●市販アンプの電源は常時入れておいてください。
- ●一斉放送アダプターからの音声出力(付属2Pコネクターにより出力を取れます。)をアンプへ入力してください。音声出力は 600Ω、 0 dBとなっています。コネクターの黒リード線をアンプ側不平衝入力のアースに接続してください。



修理サービス

ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、電源装置の電源プラグをコンセントから抜いて、お買いあげの販売店 (工事店)または、お近くの東芝お客様ご相談センターにご相談ください。

なお、ご相談されるときは形名(BTC | 100 | N)または(BTC | 10 | N)およびお買いあげ時期をお忘れなくお知らせください。

■修理を依頼される前につぎの点についてお調べください。

症状は	調べていただくこと		
すべてのインターホンが使用できない。	●電源装置のACコンセントがはずれていませんか。 電源表示灯が点灯しているか確認してください。		
I台だけ使用できない。	◆本体裏のコネクターがはずれていませんか。使用できないインターホンをはずし、正常なところのインターホンと取りかえても使用できない場合はインターホン不良です。場所をかえて使用できた場合、配線をご確認ください。		
誤動作、または呼出ができない。	 ●近くに放送局や放送アンテナがありませんか。 強い電波により、インターホンが使用できなくなることがあります。別売のノイズフィルター(BTC 1072)を使用しますと正常に使えるようになります。 ●全ての電源を一旦切るか、誤動作するインターホン リセットボタンを押してください。 		